



Loewe **klang s3 | s1**

Smart-Radio mit Audio-Streaming und optionalem CD-Player

Stereo-System mit FM, DAB+ und Internetradio

Audio-Streaming mit Spotify Connect, Amazon Music und Deezer

120 Watt | 80 Watt Gesamtmusikleistung mit Bassreflex-System

CD-Player | Bluetooth, USB und MP3-Unterstützung

Hochauflösendes Farb-Display

Loewe radio app und elegante Fernbedienung

Massives Aluminium-Gehäuse in zwei Farbvarianten



LOEWE. wurde 1923 von den Gebrüdern Loewe als Radio Frequenz GmbH in Berlin gegründet.
Auch heute designen, entwickeln und produzieren wir Unterhaltungselektronik – Made in Germany.

Datenblatt
Loewe **klang s**
Oktober 2024

LOEWE.

www.loewe.tv     

Loewe **klang s3 | s1**

Smart-Radio mit Audio-Streaming und optionalem CD-Player



Vielfältiger Musikgenuss.

Die smarten Streamingsysteme Loewe klang s sorgen mit Internetradio, Podcast und DAB/DAB+-Tuner für vielseitiges Hörvergnügen und begeistern mit kristallklarem Klang. Bis zu 25.000 Stationen plus ca. 10.000 Podcasts können individuell programmiert werden.



Edles Gehäuse.

Das Aluminium-Gehäuse mit profilierten Tasten, beleuchtetem Drehregler und die schlanke Silhouette sorgen für einen modernen Look. Loewe klang s benötigt kaum Platz und fügt sich als minimalistische Lösung ideal in den Wohnraum ein.



Großes Display.

Loewe klang s bietet ein besonders großes Display. Dadurch ist der Inhalt leicht lesbar und übersichtlich. Das User Interface ist intuitiv und einfach verständlich gehalten.



Integrierter CD-Player.

Der zusätzliche CD-Slot beim Loewe klang s3 sorgt für noch mehr Musikgenuss.

Farbe

 basalt grey  light grey

Modell

klang s3

klang s1

Artikel

60608

60607

Loewe **klang s3** | **s1**

Smart-Radio mit Audio-Streaming und optionalem CD-Player

Auszeichnungen



reddot winner 2021



“Mit dem klang s3 setzt Loewe ein Ausrufezeichen im Smart-Radio-Segment.”

audiovision, edition 9/2021 über klang s3
Testergebnis SEHR GUT



“Das moderne Radio ist ein Multitalent. Es kann deutlich mehr als die Konkurrenten.”

Frankfurter Allgemeine Zeitung,
17. Januar 2023 über klang s1

Loewe **klang s3** | **s1**

Smart-Radio mit Audio-Streaming und optionalem CD-Player

Technische Daten

Loewe klang	s3	s1
Ton (akustisch)		
Frequenzbereich (ca. Hz) @ ffl3 dB	50-20.000	70-20.000
Ausrichtung nach vorne / seitlich / oben / hinten	●/— /— /—	●/— /— /—
Akustisches Lautsprecherkonzept	bass reflex	bass reflex
Kanalkonfiguration (Lautsprecher-Layout)	2.0 (stereo)	2.0 (stereo)
Anzahl der Treiber	4	4
Treiber aktiv	2x 32mm, 2x 3"	2x 32mm, 2x 3"
2-Kanal Weiche	●	●
Ton (elektrisch)		
Frequenzbereich (ca. Hz) @ ffl1 dB	20-20.000	20-20.000
Class-D Amp	●	●
Leistung (ca. Watt Sinus / Musik)	60 / 120	40 / 80
Bass- und Höhenregelung / Loudness	● (remote) / dynamic	● (remote) / dynamic
Bedienung und Apps		
Displaytechnologie	LCD + LED	LCD + LED
Bildschirmauflösung (Pixel)	320 x 240	320 x 240
Bildschirmdiagonale (cm / inch)	8,1 / 3,2	8,1 / 3,2
Software Update (via USB / Internet)	— / ●	— / ●
Medien und Empfang		
CD Player	● (12 cm compact disc)	—
USB Musikplayer	●	●
Bluetooth Musikplayer	●	●
UKW Radio (analog FM) / Mono / Stereo / RDS	87,5 - 108,0 ●/●/●	87,5 - 108,0 ●/●/●
DAB Band III (MHz) / DAB / DAB+ / EWF	174,9 - 239,2 ●/●/—	174,9 - 239,2 ●/●/—
Internetradio	●	●
Spotify Connect, Google Cast, Apple AirPlay	●/— /—	●/— /—
Anschlüsse und Schnittstellen		
USB	1 x USB 2.0	1 x USB 2.0
Bluetooth	●	●
WLAN (Wi-Fi) integriert	●	●
Antenne IEC	●	●
Netzwerk und Formate		
WLAN (Wi-Fi) Standard	IEEE 802.11a/b/g/n	IEEE 802.11a/b/g/n
WLAN (Wi-Fi) Leistung (mW)	<100	<100
WLAN (Wi-Fi) Frequenzbereich	2412-2472 / 5180-5700 MHz	2412-2472 / 5180-5700 MHz
WLAN (Wi-Fi) Verschlüsselung	WEP 64, 128 Bit (ASCII, HEX)	WEP 64, 128 Bit (ASCII, HEX)
WLAN (Wi-Fi) Verschlüsselung WPA	WPA PSK, WPA2 AES, WPS	WPA PSK, WPA2 AES, WPS
Bluetooth Standard	4.2	4.2
Bluetooth Leistung (mW)	<10	<10
Bluetooth Frequenzbereich	2,4 GHz	2,4 GHz
Bluetooth Protokolle	A2DP SNK, AVRCP	A2DP SNK, AVRCP
Unterstützte Audioformate	MP3, AAC, AAC+, M4A, WAV, FLAC, PCM, CD-DA, CD-R, CD-RW	MP3, AAC, AAC+, M4A, WAV, FLAC, PCM
Energie und Umwelt		
Netzspannung AC	100-240V, 50/60 Hz	100-240V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Standby Mode (Watt)	0,8	0,7
Leistungsaufnahme im Netzwerk-Standby Mode (Watt)	1,0	1,0
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb	5-35° C	5-35° C
Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)	20-80%	20-80%
Abmessungen		
Gewicht (ca. kg)	5,1	3,3
B* x H x T (ca. cm)	46,0 x 16,0 x 9,0	33,5 x 12,0 x 9,0
Lieferumfang		
Fernbedienung (inkl. Batterien)	Loewe remote klang s (2x CR2032)	Loewe remote klang s (2x CR2032)
Anleitung / Netzkabel	●/●	●/●

● = verfügbar, ○ = optional, — = nicht verfügbar

Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten, Irrtümer sowie Preisänderungen bleiben vorbehalten. Alle Produkt- und Firmennamen sind Marken™ oder eingetragene® Marken der jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung impliziert keine Zugehörigkeit zu diesen Unternehmen oder deren Befürwortung. Digitale Dienste und Inhalte (z.B. Apps) sowie Serverplattformen werden von Dritten bereitgestellt. Erhältlich zum Download im App Store. Nutzungsbedingungen des Dritten auf dem Gerät beachten. Die Bereitstellung, Verfügbarkeit (auch in bestimmten Gebieten), Aktualisierung und Ende der Zurverfügungstellung dieser digitalen Inhalte und Dienste auf dem Gerät sind ausschließlich der Entscheidung des Dritten vorbehalten. Einige Dienste sind zum Zeitpunkt des Kaufs dieses Produkts möglicherweise noch nicht verfügbar. Internetzugang erforderlich. Separate (zahlungspflichtige) Abonnements und/oder Mitgliedschaft erforderlich.